## Bailey WW15031 Variateur mural LED RC 3-150W

Numéro d'article: 142678

Bailey WW15031 Wonderwall Variateur mural LED RC 3-150W/VA (LED jusqu'à 70W/230V) Rotatif 4 programmes de variation Incl. circuit hôtel

Ce variateur mural à LED [3-150W/VA] est adapté à la gradation ou à la modification [retrofit] de lampes à LED (230V, max 70W),de lampes à incandescence ou halogènes [230V, max 120W], de lampes halogènes 12V combinées à des transformateurs électroniques à intensité variable [ 120W maximum] et lampes LED basse tension en combinaison avec des drivers de LED dimmables [120W max). Ce variateur a un démarrage progressif, afin d'éviter les courants d'appels qui affectent négativement la durée de vie des lampes à LED. Avec un interrupteur à 2 directions, ce variateur peut commander une lampe (LED) en combinaison avec un interrupteur alternatif (circuit hôtel). Variateur à découpage de phase ("R, C"), 230V / 50Hz

## Attributs de Classification Générale

| | |
|---|---|
| Groupe ETIM | Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel) |
| Classe ETIM | Variateur de lumière |
| Nom | Bailey WW15031 Variateur mural LED RC 3-150W |
| Marque | Bailey |
| Série de produits | Wonderwall LED dimmer |
| Type de produit | WW15031 |



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

## Attributs de classification

| | |
|---|---|
| Assemblage | Élément de base |
| Type de montage | Encastré |
| Type de commande | Bouton tournant/bouton-poussoir |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 0 |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage phase descendante | Oui |
| Variateur de série | Non |
| Type de charge | Universel et retrofit LED |
| Entrée de poste auxiliaire | Non |
| Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
| Utilisable avec un bouton | Non |
| Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
| Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
| Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
| Utilisable avec un bouton radio | Non |
| Utilisable avec un bouton IR | Non |
| Type de fixation | Fixation avec vis |
| Commande d'applications par Bluetooth | Non |
| Matériau | Métal |
| Qualité du matériau | Autre |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement de surface | Anodisé/oxydé |
| Finition de la surface | Mat |
| Couleur | Aluminium |
| Transparent | Non |
| Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs | IK00 |
| Tension nominale [V] | 220 - 240 |
| Fréquence [Hz] | 50 - 50 |
| Type de raccordement | Borne à vis |
| Section de conducteur [mm²] | 2.5 - 2.5 |
| Largeur d'appareil [mm] | 70 |
| Hauteur d'appareil [mm] | 70 |
| Profondeur d'appareil [mm] | 32 |
| Profondeur minimale de la boîte d'encastrement [mm] | 33 |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Nombre d'unités | 1 |
| Min. brightness controllable | Oui |



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

## Accessoires complémentaires

143089
Niko 001 Adapter

92100841489
Single Blanc Cover avec Knob



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.