



## Tradim 6601 Prise avec variateur LED 3-60W sans broche de terre

Numéro d'article: 142680

Tradim 6601 Prise avec variateur LED 3-60W / 220-240V 110x63mm sans broche de terre

La prise variateur LED permet de varier directement sur une prise existante. LED 3-60W, Incandescente et halogène 4-200W. Avec interrupteur marche / arrêt.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
Classe ETIM	Variateur de lumière
Nom	Tradim 6601 Prise avec variateur LED 3-60W sans broche de terre
Marque	Bailey
Série de produits	Tradim
Type de produit	LED Plug-in

## Attributs de classification

Assemblage	Fiche d'adaptation
Type de montage	Autre
Type de commande	Type de dispositif d'actionnement
Nombre de modules (construction modulaire)	0
Réglage phase ascendante	Non
Réglage phase descendante	Oui
Variateur de série	Non
Type de charge	Universel et retrofit LED
Entrée de poste auxiliaire	Non
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui
Utilisable avec un bouton	Non
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non
Utilisable avec un détecteur de présence	Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non
Utilisable avec un bouton radio	Non
Utilisable avec un bouton IR	Non
Type de fixation	Autre
Commande d'applications par Bluetooth	Non
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Autre
Sans halogène	Oui
Traitement de surface	Autre
Finition de la surface	Mat
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9010
Transparent	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK00
Tension nominale [V]	220 - 240
Fréquence [Hz]	50 - 50
Type de raccordement	Autre
Largeur d'appareil [mm]	63
Hauteur d'appareil [mm]	110