



EcoDim ECO-DIM.05 Variateur Duo mural WiFi 2x 0-100W (RC)

Numéro d'article: 145733

ECO DIM ECO-DIM.05 Variateur Duo mural WiFi poussoir/tourant 2x 0-100W Coupure de phase

Convient à la plupart des applications WiFi Smart Home (Tuya). Prise en charge vocale (via Google Assistant/Amazon Alexa). Gradabilité optimale et stabilité à la lumière. Réglages MIN & MAX. Protection contre les surcharges et les signaux parasites. Système de démarrage progressif. Petite profondeur d'installation. Installation avec 2 fils existants (aucun fil neutre requis). Convient à tous les boutons de gradation avec trou en forme de D. Convient aux boîtiers en saillie et encastrés avec trous de vis.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
Classe ETIM	Variateur de lumière
Nom	EcoDim ECO-DIM.05 Variateur Duo mural WiFi 2x 0-100W (RC)
Marque	EcoDim
Série de produits	Dimmers
Type de produit	2x0-100W, RC, WiFi

Attributs de classification

Assemblage	Élément de base
Type de montage	Encastré
Type de commande	Bouton tournant/bouton-poussoir
Nombre de modules (construction modulaire)	1
Réglage phase ascendante	Non
Réglage phase descendante	Oui
Variateur de série	Non
Type de charge	Universel et retrofit LED
Entrée de poste auxiliaire	Non
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui
Utilisable avec un bouton	Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non
Utilisable avec un détecteur de présence	Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non
Utilisable avec un bouton radio	Non
Utilisable avec un bouton IR	Non
Type de fixation	Fixation avec vis
Commande d'applications par Bluetooth	Non
Matériau	Métal
Qualité du matériau	Aluminium
Sans halogène	Oui
Traitement de surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Bleu
Numéro RAL (équivalent)	5017
Transparent	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK00
Tension nominale [V]	230 - 230
Fréquence [Hz]	50 - 60
Tension de commande [V]	230 - 230
Puissance nominale charge ohmique/résistive [W]	100 - 100
Puissance nominale de charge inductive [VA]	0 - 0
Puissance nominale de charge capacitive [VA]	100 - 100
Puissance max. de commutation LED [W]	100
Type de raccordement	Borne à vis
Section de conducteur [mm²]	3 - 5
Largeur d'appareil [mm]	70
Hauteur d'appareil [mm]	70
Profondeur d'appareil [mm]	33.7

Profondeur minimale de la boîte d'encastrement [mm]	40
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Compatible IFTTT	Non
Nombre d'unités	1
Min. brightness controllable	Oui
Puissance absorbée [W]	0

Accessoires complémentaires



144240

EcoDim ED-10003
Cadre+couvercle+bouton (duo)
BJ Reflex S1 Blanc



144241

EcoDim ED-10004
Cadre+couvercle+bouton (duo)
Berker S1 Blanc