






## Shapes by Bailey lights



				Chianti 4W	Bourbon 4W	Pinot 4W	Art-Deco 4W	Magnum 4W
								
Or				141870	141871	141873	141875	141877
Noir				143109	141872	141874	141876	
Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation				
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Jung	225NVDE	3-100W	R,L - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5

\* Variateur recommandé



				Teapot Earl 4W	Teapot Chai 4W	Aceto 4W
						
Clair				142440	142443	143040
Or				142441	142444	143041
Milky				142442	142445	
Noir				142442	142445	143042
Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation		
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-7	1-7	1-7
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-2   3-5	1-2   3-5	1-2   3-5
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-5
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-5
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1   2-5	1   2-5	1-5
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5	1-5	1-5
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1   2-5	1   2-5	1-5
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1   2-5	1   2-5	1-5
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1   2-5	1   2-5	1   2-5
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-5	1-5	1-5
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1   2-5	1   2-5	1   2-5
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-5	1-5	1-5
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-5	1-5	1-5
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-5
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-5

\* Variateur recommandé

	Parfaite compatibilité (pas de clignotement ni de bruit), grande plage de variations (niveau < 20% atteint)
	Bonne compatibilité, en combinaison avec stabilisateur de variation.
	Plage de variation réduite mais bonne stabilité. * seulement avec stabilisateur de variation.
	Incompatibilité, clignotements possibles, bruit et fonctionnement instable.
	Lampes non testées avec ce variateur.

Remarques générales	De possibles clignotements peuvent se produire lors d'intensités lumineuses faibles. La qualité de variation peut être améliorée en ajoutant un stabilisateur ou compensateur de variation. Sans cela, la lampe aura une réponse limitée aux effets de variation ou sera instable.
**	Ce variateur est en fin de vie, et n'est plus fabriqué.
1-7	Nombre mini / maxi de lampes que le variateur peut faire fonctionner.

**Big Family**




Papi 3W	Mami 3W	Johnny 3W	Benny 3W	Baby 3W	Jenny 4W	Billy 6W
						
80100038766	80100039415	80100039416	80100040746	80100040744	80100040745	80100041302

Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation											
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	<b>1-7</b>											
Busch-Jaeger	6523U**	2-100W	R,L,C - Turn	1-3											
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-5											
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-7											
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-7											
Gira	226200**	3-100W	R,L - Turn	1-5											
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-2											
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5											
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1 2-5											
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-5											
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5											
Jung	225NVDE	3-100W	R,L - Turn	1-5											
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1 2-5											
KlikAanKlikUit	ACC-250-LD	3-50W	Socket - Wireless	1											
KlikAanKlikUit	AWMD-250	3-24W	Module - Wireless	1											
KlikAanKlikUit	ACM-250-LD	3-50W	Wireless	1											
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-7											
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-5											
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-7											
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-5											
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-7											
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5											
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5											

\* Variateur recommandé



Joey 3W	Papi 5W	Amy 3W	Ruby 3W	Drop 5W	Leo 8.5W	
						
Or	142080		142083	142084	142210	143044
Noir	142081	142082				







Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation											
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	<b>1-7</b>											
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1 2-5											
Eltako	FUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5											
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5											
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1 2-5											
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5											
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1 2-5											
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1 2-5											
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5											
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-5											
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-5											
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-5											
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-5											
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-5											
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-5											
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5											
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5											

\* Variateur recommandé

	Parfaite compatibilité (pas de clignotement ni de bruit), grande plage de variations (niveau < 20% atteint)
	Bonne compatibilité, en combinaison avec stabilisateur de variation.
	Plage de variation réduite mais bonne stabilité. * seulement avec stabilisateur de variation.
	Incompatibilité, clignotements possibles, bruit et fonctionnement instable.
	Lampes non testées avec ce variateur.






Remarques générales	De possibles clignotements peuvent se produire lors d'intensités lumineuses faibles. La qualité de variation peut être améliorée en ajoutant un stabilisateur ou compensateur de variation. Sans cela, la lampe aura une réponse limitée aux effets de variation ou sera instable.
**	Ce variateur est en fin de vie, et n'est plus fabriqué.
1-7	Nombre mini / maxi de lampes que le variateur peut faire fonctionner.

## Designs by Bailey lights

				Gatsby 4W	Fish 4W	Prop 4W	Duo 4W	Paint 7W	Bird 4W
									
				142764	143043	143095	143092 143093 143094	143045 143046	143625 143629
Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation					
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-5	1-5		1-5		1-5
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-5	1-5	1-5	1-5	1	2-5
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1	2-5
Jung	1224LEUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-5	1-5	1-5	1-5	1	2-5
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-5			1-5		1-5
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-5	1-7	1-5	1-5	1-5	1-5
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1	2-5
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)		1-5	1-5	1-5		1-5
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5

\* Variateur recommandé

## Spiraled Plus | BottLed | Silhouette

				Plus 12W	Plus 15W	BottLed Slim	Silhouette 8W	Silhouette 12W
								
				80100040763	80100040802	80100040758 80100040759 80100040760 80100040761 80100040762	80100040300 80100040301 80100040302 80100040701 80100040702	80100040303 80100040304 80100040704 80100040705
Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation				
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-5	1-4	1-7	1-7	1-7
Busch-Jaeger	6523U**	2-100W	R,L,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-3	1-3	1-5	1-3	1-3
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Gira	226200**	3-100W	R,L - Turn					
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch		1-3			
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-3	1-3	1-5	1-3	1-3
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn		1-3		1-3	
Jung	1224LEUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-3	1-3	1-5	1-3	1-3
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-3	1-3	1-5	1-3	1-3
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-5	1-3	1-3
KlikAanKlikUit	ACC-250-LD	3-50W	Socket - Wireless				1	
KlikAanKlikUit	AWMD-250	3-24W	Module - Wireless					
KlikAanKlikUit	ACM-250-LD	3-50W	Wireless				1	
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-3	1-3	1-5	1-3	1-3
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-5	1-3	1-3
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn		1-3	1-5	1-3	1-3
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-3	1-3	1-5	1-3	1-3
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-3	1-3	1-5	1-3	1-3
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-3	1-3	1-5	1-3	1-3


\* Variateur recommandé

	Parfaite compatibilité (pas de clignotement ni de bruit), grande plage de variations (niveau < 20% atteint)
	Bonne compatibilité, en combinaison avec stabilisateur de variation.
	Plage de variation réduite mais bonne stabilité. * seulement avec stabilisateur de variation.
	Incompatibilité, clignotements possibles, bruit et fonctionnement instable.
	Lampes non testées avec ce variateur.

Remarques générales	De possibles clignotements peuvent se produire lors d'intensités lumineuses faibles. La qualité de variation peut être améliorée en ajoutant un stabilisateur ou compensateur de variation. Sans cela, la lampe aura une réponse limitée aux effets de variation ou sera instable.
**	Ce variateur est en fin de vie, et n'est plus fabriqué.
1-7	Nombre mini / maxi de lampes que le variateur peut faire fonctionner.

### Spiraled Basic






				A60 3W	G45 3W	G45 3W	C35 3W	T45 5W
								
				Clair	143618	143313	143620	143315
				Or	143619	143314	143621	143316
				Noir	143622	143317	143623	143318
Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation				
Bailey *	WW15031	3-70W	R,C - Turn	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1	1	1	1	1
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5

\* Variateur recommandé

### Spiraled Nostlagic



				A60 4W	ST64 4W	R63 4W
						
				Clair	143030	143033
				Or	143031	143034
				Noir	143032	143035
				143037	143038	143039
Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation		
Bailey *	WW15031	3-70W	R,C - Turn	1-7	1-7	1-7
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1	1	1
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-5
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-5
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1	1	1
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5	1-5	1-5
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1-5	1-5	1-5
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1	1	1
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-5	1-5	1-5
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1	1	1
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1	1	1
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-5	1-5	1-5
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-5
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-5







\* Variateur recommandé

	Parfaite compatibilité (pas de clignotement ni de bruit), grande plage de variations (niveau < 20% atteint)
	Bonne compatibilité, en combinaison avec stabilisateur de variation.
	Plage de variation réduite mais bonne stabilité. * seulement avec stabilisateur de variation.
	Incompatibilité, clignotements possibles, bruit et fonctionnement instable.
	Lampes non testées avec ce variateur.

Remarques générales	De possibles clignotements peuvent se produire lors d'intensités lumineuses faibles. La qualité de variation peut être améliorée en ajoutant un stabilisateur ou compensateur de variation. Sans cela, la lampe aura une réponse limitée aux effets de variation ou sera instable.
**	Ce variateur est en fin de vie, et n'est plus fabriqué.
1-7	Nombre mini / maxi de lampes que le variateur peut faire fonctionner.





Spiraled Original



				Thomas 4W	Marion 4W	Alva 4W	William 4W	Leslie 4W	Madeleine 4W	
										
				Clair	80100038462	80100038463	80100038654	80100040208	80100038655	80100039427
				Or	80100039071		80100039073	80100039967	80100039074	
				Metal					80100039076	
Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation						
Bailey *	WW15031	3-70W	R,C - Turn	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Busch-Jaeger	6523U**	2-100W	R,L,C - Turn	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	
Busch-Jaeger	6526U	2-100W	R,L,C - Touch	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	
Gira	226200**	3-100W	R,L - Turn							
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	
Gira	239000**	3-100W	R - Touch	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1-5'	1-5'	1-5'	1-5'	1-5'	1-5'	
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Jung	225NVDE	3-100W	R,L - Turn	1-5'	1-5'	1-5'	1-5'	1-5'	1-5'	
Klemko	890300	1-100W	C - Module	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-3'	1-3'	1-3'	1-3'	1-3'	1-3'	
KlikAanKlikUit	ACC-250-LD	3-50W	Socket - Wireless	1	1	1	1	1	1	
KlikAanKlikUit	AWMD-250	3-24W	Module - Wireless							
KlikAanKlikUit	ACM-250-LD	3-50W	Wireless	1	1	1	1	1	1	
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	
Niko	310-02800	2-100W	R,C - Touch 3-wire	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	
Niko	310-02900	3-200W	Touch	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	
Niko	310-03900	3-200W	Turn	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	
Niko	330-0070X	5-200W	DIN rail	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	
Niko	550-0034X	2 x 5-200W	DIN module	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	
Tradim	6421X	1-100W	Cord	1	1	1	1	1	1	
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	

\* Variateur recommandé



				Estelle 2.7W	Mary 2.7W	Charles 6W	Theo 6W	
								
				Clair	80100038459	80100038998	80100039428	80100039429
				Or	80100038998	142889		
Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation				
Bailey *	WW15031	3-70W	R,C - Turn	1-20	1-20	1-7	1-7	
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-2	3-5	1-2	3-5	
Busch-Jaeger	6523U**	2-100W	R,L,C - Turn	1-7	1-7	1-5	1-5	
Busch-Jaeger	6526U	2-100W	R,L,C - Touch	1-7	1-7	1-3	1-3	
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-20	1-20	1-5	1-5	
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-20	1-20	1-5	1-5	
Gira	226200**	3-100W	R,L - Turn					
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-2	1-2	1-2	1-2	
Gira	239000**	3-100W	R - Touch	1-7	1-7			
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn			1-5	1-5	
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1-5	1-5			
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1	1	2-5	1	2-5
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	
Jung	225NVDE	3-100W	R,L - Turn	1	1	2-5		
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-3'	1-3'			
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-20	1-20	1-3	1-3	
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-6	1-6	
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-10	1-10	1-6	1-6	
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-10	1-10	1-6	1-6	
Tradim	6220X	1x19W	Cord	1-5	1-5			
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-20	1-20	1	1	
Tradim	6421X	1-100W	Cord	1	1			
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-5	1-5	
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-5	1-5	

\* Variateur recommandé

**LED Filament**



	A60 4W	A60 5W	A60 8W	G45 4W	C35 4W	Cosy 4W	R50 4W	R63/R80 4W
Clair		80100040297	80100040298	80100041653	80100041657	80100041658	142694	142695
Dépolie			80100041650	80100041655	142579			142696
Or	143048		143049	143052 143053	143054	143055		

Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation										
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	
Busch-Jaeger	6523U**	2-100W	R,L,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	2	3-5	2-5	2	3-5	2	3-5	2	3-5	2	3-5
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-7	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-7	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Gira	226200**	3-100W	R,L - Turn											
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1	2-5	1-5	1-5	1	2-5	1	2-5	1	2-5	
Gira	239000**	3-100W	R - Touch			1-7								
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1	2-5		1	2-5	1	2-5	1	2-5	1	2-5
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1	2-5	1-5	1	2-5	1	2-5	1	2-5	1	2-5
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Jung	225NVDE	3-100W	R,L - Turn											
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-5	1-5	1-7	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1	2-5	1-2	1-5	1	2-5	1	2-5	1	2-5	
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-5	1-5	1-2	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Tradim	6220X	1x19W	Cord	1-5	1	1								
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-5	1-2	1-2	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Tradim	6421X	1-100W	Cord	1-3			1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	

\* Variateur recommandé



	G95 4W	G95 8W	G125 4W	G125 8W	ST64 4W	ST64 8W
Clair	142584	142585	142589	80100041652		
Opal	142586	142587	142590	142591		
Or		142588		142592	143050	143051

Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation					
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7
Busch-Jaeger	6523U**	2-100W	R,L,C - Turn		1-3		1-3	1-3	1-3
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	2	3-5	2	3-5	2	3-5
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-5	1-7	1-5	1-7
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-5	1-5	1-7	1-5	1-7
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-5	1-5	1-5	1-5	1	2-5
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1-5		1-5		1	2-5
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-5	1-5	1-5	1-5	1	2-5
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-5	1-7	1-5	1-7	1-5	1-7
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-3	1-3	1-3
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1	2-5
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Tradim	6220X	1x19W	Cord		1		1		1
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-2	1-2	1-2	1-2	1-5	1-2
Tradim	6421X	1-100W	Cord	1-3		1-3		1-3	
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5









\* Variateur recommandé

Parfaite compatibilité (pas de clignotement ni de bruit), grande plage de variations (niveau < 20% atteint)
Bonne compatibilité, en combinaison avec stabilisateur de variation.
Plage de variation réduite mais bonne stabilité. * seulement avec stabilisateur de variation.
Incompatibilité, clignotements possibles, bruit et fonctionnement instable.
Lampes non testées avec ce variateur.

Remarques générales	De possibles clignotements peuvent se produire lors d'intensités lumineuses faibles. La qualité de variation peut être améliorée en ajoutant un stabilisateur ou compensateur de variation. Sans cela, la lampe aura une réponse limitée aux effets de variation ou sera instable.
**	Ce variateur est en fin de vie, et n'est plus fabriqué.
1-7	Nombre mini / maxi de lampes que le variateur peut faire fonctionner.

**LED Filament**









T18 2.5W	DeCone 3.5W	Pyramid			Diamond		T. Martello 8W
							
142194 142195	80100039970	2W	3W	5W	2W	3W	143855
		80100035704 80100035705 80100035456			80100035706 80100035707		

Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation												
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1	2-5	1-5										
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-7		1-7			1-5	1-7	1-5				1-5
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-7		1-7			1-5	1-7	1-5				1-5
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-5	1-5					1-5		1	2-5			
Gira	239000**	3-100W	R - Touch				1-7	1-7	1-7	1-7	1-7					
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5	1-5		1-5			1-5	1-5	1-5	1-5	1-5		
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1	2-5	1	2-5			1-5	1-5	1-5	1-5	1-5		1-5
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1	2-5	1	2-5			1-5		1	2-5			
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5					1-5		1-5	1-5	1-5		1-5
Jung	225NVDE	3-100W	R,L - Turn													
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1	2-5	1	2-5			1-5		1-5	1-5	1	2-5	
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-5	1-5		1-7	1-3	1-3	1-5	1-7	1-5			1-5	
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-5	1-5		1-3	1		1-3	1	1-5			1-5	
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-5	1-2	3-5		1-5	1-2			1-5	1	2-5		
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)			1			1-2							1-5
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-5	1-7	2-3	1-3	1-2	2-3	1-3	1-3	1-5			1-7	
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-3	1-3			1-3	1-3	1-5			1-5	
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-3	1-3			1-3	1-3	1-5			1-5	

\* Variateur recommandé



G9 1.5W	G9 2.7W	T20 4W	T25 4W	T30 5W	Bailinear 5W
					
80100038381 80100038382	80100038383 80100038384	143312	143286	80100035451 80100035453	80100041599 80100041616 80100041617 80100041618

Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation												
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn		1-2	3-5	2-5	2-5								
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-7	1-7		1-5			1-5	1-5	1-5				1-5
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-7	1-7		1-5			1-5	1-5	1-5				1-5
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-7	1-7	1	2-5	1	2-5							
Gira	239000**	3-100W	R - Touch									1-7				
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn		2-5		1-5		1-5		1	2-5				
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn			1	2-5	1	2-5							
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch			1	2-5	1	2-5			1-5 <sup>1</sup>				
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn		1-5		1-5		1-5			1-5 <sup>1</sup>				
Jung	225NVDE	3-100W	R,L - Turn		1-5 <sup>1</sup>											
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn		2-5		1-5		1-5		1-2	3-5			1-5	
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire		1-5		1-5		1-5		1-3				1-5	
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn		1-6		1-5		1-5			1-5			1-5	
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn			1	2-5	1	2-5			1-2				
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)			1-6	1-5		1-5		1-2					
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor		1-5		1-5		1-5		1-2				1-5	
Yokis	MTV500E	5-250W	Module		1-5		1-5		1-5		1-5				1-5	
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail		1-5		1-5		1-5		1-5				1-5	

\* Variateur recommandé

	Parfaite compatibilité (pas de clignotement ni de bruit), grande plage de variations (niveau < 20% atteint)
	Bonne compatibilité, en combinaison avec stabilisateur de variation.
	Plage de variation réduite mais bonne stabilité. * seulement avec stabilisateur de variation.
	Incompatibilité, clignotements possibles, bruit et fonctionnement instable.
	Lampes non testées avec ce variateur.

Remarques générales	De possibles clignotements peuvent se produire lors d'intensités lumineuses faibles. La qualité de variation peut être améliorée en ajoutant un stabilisateur ou compensateur de variation. Sans cela, la lampe aura une réponse limitée aux effets de variation ou sera instable.
**	Ce variateur est en fin de vie, et n'est plus fabriqué.
1-7	Nombre mini / maxi de lampes que le variateur peut faire fonctionner.

**LED Filament Mirror**



A60 TM 4W	A60 TM 8W	G45 TM 4W	G95 TM 4W	G95 TM 4W
				
143610	143611	143612 143613	143626	143627

Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation				
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7
Busch-Jaeger	6523U**	2-100W	R,L,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	2   3-5		2   3-5	2   3-5	2   3-5
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-7	1-5	1-5	1-5
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-7	1-5	1-5	1-5
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1   2-5	1-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1   2-5		1   2-5	1   2-5	1   2-5
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1   2-5	1-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-5	1-7	1-5	1-5	1-5
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1   2-5	1-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-5	1-2	1-5	1-5	1-5
Tradim	6421X	1-100W	Cord	1-3		1-3	1-3	1-3
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5

\* Variateur recommandé



A60 TM 6W	G45 TM 3W	G125 TM 5W
		
80100036763	80100039365	80100037279
		80100041296

Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation			
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-7	1-7	1-7	1-7
Busch-Jaeger	6523U**	2-100W	R,L,C - Turn	1-3			1-3
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	2   3-5	2   3-5	2   3-5	1-2   3-5
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-7	1-7	1-5
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-7	1-7	1-5
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1   2-5
Gira	239000**	3-100W	R - Touch	1-7	1-7	1-7	
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1   2-5	1   2-5	1   2-5	1-5
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1   2-5	2   3-5	2   3-5	1   2-5
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5
Jung	225NVDE	3-100W	R,L - Turn				
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1   2-5	1-5	1-5	1-3'
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-5	1-7	1-7	1-3
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1   2-5
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1			
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-5	1-3	1-3	1
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-5	1-5
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-5	1-5

\* Variateur recommandé

	Parfaite compatibilité (pas de clignotement ni de bruit), grande plage de variations (niveau < 20% atteint)
	Bonne compatibilité, en combinaison avec stabilisateur de variation.
	Plage de variation réduite mais bonne stabilité. * seulement avec stabilisateur de variation.
	Incompatibilité, clignotements possibles, bruit et fonctionnement instable.
	Lampes non testées avec ce variateur.

Remarques générales	De possibles clignotements peuvent se produire lors d'intensités lumineuses faibles. La qualité de variation peut être améliorée en ajoutant un stabilisateur ou compensateur de variation. Sans cela, la lampe aura une réponse limitée aux effets de variation ou sera instable.
**	Ce variateur est en fin de vie, et n'est plus fabriqué.
1-7	Nombre mini / maxi de lampes que le variateur peut faire fonctionner.



Liste de variateurs compatibles recommandés

LED Filament Dim-to-Warm | 3000-2200K










		C35 4W		G45 4W		A60 8W		G125 8W		R80 8W		G45 TM 2.7W		A60 TM 4W		G125 TM 8W			
																			
		80100040291		80100040292		80100039080		80100040293		80100040294		80100040403		80100040404		80100040405			
Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation															
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-7		1-7		1-7		1-7		1-7		1-7		1-7			
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-5		1-5		1-5		1-5		1-5		1-5		1-5			
Eltako	FUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5		1-5		1-7		1-7		1-5		1-5		1-7			
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5		1-5		1-7		1-7		1-5		1-5		1-7			
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-2	3-5	1-2	3-5	1-2		1-2		1	2-5	1-2	3-5	1-2			
Gira	239000**	3-100W	R - Touch																
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5		1-5		1-5		1-5		1		2-5		1-5			
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1-2	3-5	1-2	3-5	1-5		1-5		1-5		1-2	3-5	1-5			
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-2	3-5	1-2	3-5	1-5		1-5		1	2-5	1-2	3-5	1-5			
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5		1-5		1-5		1-5		1		2-5		1-5			
Jung	225NVDE	3-100W	R,L - Turn	1-2'	3-5	1-2'	3-5					1		2-5		1-2'	3-5		
Klemko	890300	1-100W	C - Module					1		1		1				1			
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-2	3-5	1-2	3-5					1-5		1-2	3-5				
KlikAanKlikUit	ACC-250-LD	3-50W	Socket - Wireless	1		1								1					
KlikAanKlikUit	AWMD-250	3-24W	Module - Wireless																
KlikAanKlikUit	ACM-250-LD	3-50W	Wireless	1		1								1					
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-5		1-5		1-7		1-7		1-5		1-5		1-7			
Niko	310-02800	2-100W	R,C - Touch 3-wire					1-10		1-10		1-10				1-10			
Niko	310-02900	3-200W	Touch					1-10		1-10		1-10				1-10			
Niko	330-0070X	5-200W	DIN rail					1-10		1-10		1-10							
Niko	550-0034X	2 x 5-200W	DIN module					1-10		1-10		1-10							
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-5		1-5		1-5		1-5		1-5		1-5		1-5			
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-2'	3-5	1-2'	3-5	1-5		1-5		1-5		1'	2-5	1-2'	3-5		
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1		1		1-2		1-2		1-2		1		1-2			
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-5		1-5		1-2		1-2		1-5		1-5		1-2			
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5		1-5		1-5		1-5		1-5		1-5		1-5			
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5		1-5		1-5		1-5		1-5		1-5		1-5			

\* Variateur recommandé

LED Filament Wave | Long



		Wave A60 6W		Wave C35 3W		Wave G45 3W		Wave Globe 3W		Long ST64 5.8W		Long G95 5.8W		Long G125 8.3W	
															
		80100036361		80100036364 80100036365		80100036360		80100039078 80100036458 80100036459		80100036362 80100037174		80100036366		80100036367	
Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation											
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-7		1-20		1-20		1-7		1-7		1-7	
Busch-Jaeger	6523U**	2-100W	R,L,C - Turn												
Busch-Jaeger	6526U	2-100W	R,L,C - Touch	1-7		1-7		1-7		1-7		1-7		1-7	
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-5		1-20		1-20		1-5		1-5			
Eltako	FUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-7		1-20		1-20		1-7		1-7		1-7	
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-7		1-20		1-20		1-7		1-7		1-7	
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-5		1-20		1-20		1-5		1-5		1-2	
Gira	239000**	3-100W	R - Touch	1-7										1-7	
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5		1-20		1-20		1-5		1-5		1-5	
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1	2-5	1-20		1-20		1-5		1-5			
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-7		1	2-20	1	2-20	1	2-7	1-7		1-7	
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5		1-20		1-20		1-5		1-5		1-5	
Klemko	890300	1-100W	C - Module												
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1	2-5	1	2-20	1	2-20	1	2-5	1-5		1-3	
KlikAanKlikUit	ACC-250-LD	3-50W	Socket - Wireless												
KlikAanKlikUit	AWMD-250	3-24W	Module - Wireless												
KlikAanKlikUit	ACM-250-LD	3-50W	Wireless												
Max4Tech	420SL	0-200W	R,L,C - 3-wire	1-7		1-7		1-7		1-7		1-7		1-7	
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-10		1-20		1-20		1-5		1-5		1-4	
Niko	310-02800	2-100W	R,C - Touch 3-wire	1-10		1-10		1-10		1-10					
Niko	310-02900	3-200W	Touch	1-10											
Niko	330-0070X	5-200W	DIN rail	1-10		1-10		1-10		1-10					
Niko	550-0034X	2 x 5-200W	DIN module	1-10		1-10		1-10		1-10					
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-5		1-5		1-5		1-5		1-5		1-5	
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1	2-5	1	2-20	1	2-20	1	2-5	1	2-5	1	2-5
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-5		1-5		1-5		1-5		1		1	
Tradim	6220X	1x19W	Cord												
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-5		1-20		1-20		1-5		1-5		1-3	
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5		1-20		1-20		1-5		1-5		1-5	
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5		1-20		1-20		1-5		1-5		1-5	

\* Variateur recommandé

LED Filament Pine



Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation									
				1-7		1-7		1-7		1-7			
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>										
Busch-Jaeger	6523U**	2-100W	R,L,C - Turn									1-3	
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-2	3-5	1-2	3-5	2	3-5	1	2-5		
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire		1-3		1-3		1-3		1-3		
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire		1-3		1-3		1-3		1-3		
Gira	226200**	3-100W	R,L - Turn										
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1	2-5	1	2-5		1-5		1	2-5	
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn		1-5		1-5		1-5		1-5		
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1	2-5	1	2-5	1	2-5	1	2-5	1	2-5
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1	2-5	1	2-5	1	2-5	1	2-5	1	2-5
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn		1-5		1-5		1-5		1-5		
Jung	225NVDE	3-100W	R,L - Turn										
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1	2-5	1	2-5	1	2-5	1	2-5	1	2-5
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire		1-5		1-5		1-3		1-5		
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn		1-5		1-5		1-3		1-5		
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1	2-5	1	2-5		1-3		1	2-5	
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor		1-5		1-5		1-5		1-5		
Yokis	MTV500E	5-250W	Module		1-5		1-5		1-5		1-5		
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail		1-5		1-5		1-5		1-5		

\* Variateur recommandé

	Parfaite compatibilité (pas de clignotement ni de bruit), grande plage de variations (niveau < 20% atteint)
	Bonne compatibilité, en combinaison avec stabilisateur de variation.
	Plage de variation réduite mais bonne stabilité. * seulement avec stabilisateur de variation.
	Incompatibilité, clignotements possibles, bruit et fonctionnement instable.
	Lampes non testées avec ce variateur.

Remarques générales	De possibles clignotements peuvent se produire lors d'intensités lumineuses faibles. La qualité de variation peut être améliorée en ajoutant un stabilisateur ou compensateur de variation. Sans cela, la lampe aura une réponse limitée aux effets de variation ou sera instable.
**	Ce variateur est en fin de vie, et n'est plus fabriqué.
1-7	Nombre mini / maxi de lampes que le variateur peut faire fonctionner.

### BaiSpot LED GU10



PAR11 3W	PAR16 6.5W	PAR16 5W	PAR16 5W	PAR16 7W	PAR16 6W	PAR16 5.5W	ES63 6W
80100041300 80100041301	80100041661	80100040408	80100040596	80100041606	142638	143307 143308 143309 143310	143102

Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation								
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	<b>1</b>	<b>2-5</b>	<b>1-7</b>	<b>1-7</b>	<b>1-7</b>	<b>1-7</b>	<b>1-7</b>	<b>1-7</b>	<b>1-7</b>
Busch-Jaeger	6523U**	2-100W	R,L,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3					
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-3	1-5	1-5	
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-7	1-3	1-3	1-5	1-5	
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-7	1-3	1-3	1-5	1-5	
Gira	226200**	3-100W	R,L - Turn	1-3'								
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1	1-5	1-5	
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1	2-5	1-5	1-5	1-5	1-3	1-5	1-5	
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1-5		1-5	1-5		1-3	1-5	1-5	
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1	1-5	1-5	
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-3	1-5	1-5	
Jung	225NVDE	3-100W	R,L - Turn									
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-3'	1-5	1	2-5	1-5	1-5	1-3	1-5	1-5
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-3	1-5	1-5	1-7	1-5	1-3	1-5	1-5	
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-3	1-5	1-5	
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-2	3-5	1-10	1-5	1-3	1-5	
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-5	1-5	1-5	1-10	1-5	1-5	1-5	1-5	
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-5	1	2-5	1-5	1-10	1-5	1-3	1-5	1-5
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-3	1-5	1-5	
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-3	1-5	1-5	

\* Variateur recommandé

### BaiSpot LED Reflector | PAR



R50 5W	R63 7W	R80 9W	PAR20 7W	PAR30 13W	PAR38 18W	AR70 7W
141861	80100040925	80100040568	80100039963 142750	80100039964 80100041353	80100039965 80100041354	80100038364

Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation						
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	<b>1-7</b>	<b>1-7</b>	<b>1-7</b>	<b>1-7</b>	<b>1-5</b>	<b>1-3</b>	<b>1-7</b>
Busch-Jaeger	6523U**	2-100W	R,L,C - Turn		1-3	1-3	1-3			
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-3	1-3		1-3		
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-5	1-3	1-3		1-3		
Gira	226200**	3-100W	R,L - Turn							
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-5	1-5	1-5	1-3	1-5	1-5	1
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-5	1-5	1-5		1-5	1-5	1
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn		1-5	1-5				1
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-5	1-5	1-5		1-5 <sup>1</sup>	1-5	1
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-5	1-5	1-5		1-5	1-5	1
Jung	225NVDE	3-100W	R,L - Turn							1
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-5	1	2-5		1-5	1-3	1
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-5	1-3	1-5			1-5	1
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1	2-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-5	1-5	1-5		1-5	1-5	1
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1	2-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-5	1	1-5	1	1-5	1-5	1
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	

\* Variateur recommandé

	Parfaite compatibilité (pas de clignotement ni de bruit), grande plage de variations (niveau < 20% atteint)
	Bonne compatibilité, en combinaison avec stabilisateur de variation.
	Plage de variation réduite mais bonne stabilité. * seulement avec stabilisateur de variation.
	Incompatibilité, clignotements possibles, bruit et fonctionnement instable.
	Lampes non testées avec ce variateur.

Remarques générales	De possibles clignotements peuvent se produire lors d'intensités lumineuses faibles. La qualité de variation peut être améliorée en ajoutant un stabilisateur ou compensateur de variation. Sans cela, la lampe aura une réponse limitée aux effets de variation ou sera instable.
**	Ce variateur est en fin de vie, et n'est plus fabriqué.
1-7	Nombre mini / maxi de lampes que le variateur peut faire fonctionner.

### BaiSpot LED Black



PAR16 6W	PAR20 6W	PAR30 15W	PAR38 18W	PAR38 18W	AR111 12W	AR111 15W	AR111 12.5W
							
142639	142640	142641	142642	80100037383	80100036876 142802 142803 80100036878 142804 142805	80100036872 142798 142799 80100036874 142800 142801	142643 142644

Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation							
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-7	1-7	1-4	1-3	1-3	1-5	1-4	1-5
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1-5	1-5	1-3
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1-7	1-7	1-3
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1-7	1-7	1-3
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1	2-5	1-5
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1-5	1-5	1-3
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1-3	1-3	1	2-3	1-3	1-5	1	2-5
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1-5	1	2-5
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1-5	1	2-5
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1-5	1-2	3-5
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1-7	1-7	1-3
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1-5	1-5	1-3
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1	2-5	1
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1-5	1-5	1-3
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1-5	1-5	1-3
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-3	1-3	1-3	1-3	1-5	1-5	1-5	1-3

\* Variateur recommandé

### BaiSpot LED Low voltage

LED low voltage lamps are tested with 141406 dimmable electronic transformer 0-105W ~ LED 0-40W

GU5.3 6W	G53 12.5W	G53 12W	G53 16W	AR70 7.5W
				
142637	142645 142646	80100040817	143311	143325

Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation				
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3

\* Variateur recommandé

	Parfaite compatibilité (pas de clignotement ni de bruit), grande plage de variations (niveau < 20% atteint)
	Bonne compatibilité, en combinaison avec stabilisateur de variation.
	Plage de variation réduite mais bonne stabilité. * seulement avec stabilisateur de variation.
	Incompatibilité, clignotements possibles, bruit et fonctionnement instable.
	Lampes non testées avec ce variateur.

Remarques générales	De possibles clignotements peuvent se produire lors d'intensités lumineuses faibles. La qualité de variation peut être améliorée en ajoutant un stabilisateur ou compensateur de variation. Sans cela, la lampe aura une réponse limitée aux effets de variation ou sera instable.
**	Ce variateur est en fin de vie, et n'est plus fabriqué.
1-7	Nombre mini / maxi de lampes que le variateur peut faire fonctionner.

**LED R7s**



R7s 78 6W	R7s 118 12W	R7s 118 300°	R7s 78 5W	R7s 118 10W	R7s 189 15W	R7s 8.5W	R7s 13.5W
							
142580 142581	142582 142583	80100040695	80100040565	80100040566	80100038760 80100038761	80100033322 80100033323	80100033324 80100033325

Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation							
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-7	1-5		1-5			1-7	1-5
Busch-Jaeger	6523U**	2-100W	R,L,C - Turn			1	1	1'	1-7		
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-3	1-3	1-3			1-3		1-3
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-3	1-3					1-7	1-7
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-3	1-3					1-7	1-7
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3		1-3
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3'	1-3	1-3	1-3	1-3
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1-3	1-3	1-3		1-3	1-3		1-3
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3		1-3
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-3	1-3					1-3	1-3
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-3	1-3		1-3				1-3
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-3	1-3					1-3	1-3
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-5	1-5						
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-3	1-3						
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-3	1-3						

\* Variateur recommandé

**LED Compact**



T28 E27 10W	T28 E27 12W	G9 5W	Ba15d T18 5W	Ba15d T18 6.3W	Ba15d T28 10W
					
80100041666	143323	142593	142594	143859	143324

Marque	Model	Load (LED)	Type	Compatibilité de gradation					
<b>Bailey *</b>	<b>WW15031</b>	<b>3-70W</b>	<b>R,C - Turn</b>	1-6	1-5	1-7	1-7	1-7	1-6
Busch-Jaeger	6523U-102	2-100W	R,L,C - Turn	1-3	1-3			1-3	1-3
Eltako	EUD61NPN	400W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Eltako	FUD61NPN	100W	R,L,C - Pulse 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Gira	238500	3-100W	R,L,C - Touch	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Gira	245500	3-200W	Uni. Led - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Honeywell Peha	00260623	6-60W	R,L - Turn	1-3	1-3			1-3	1-3
Jung	1224LEDUDE	3-100W	R,L,C - Touch	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Jung	1730DD	3-60W	R,L,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Klemko	891042	1-200W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Niko	310-0190X	5-200W	R,L,C - Turn 3-wire	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Tradim	2485H	3-70W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Tradim	2490HP	5-70W	R,C - Turn	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Tradim	2494	2 x 3-50W	R,C - Turn (duo)	1-5	1-5			1-5	1-5
Tradim	63103X-1	1x27W	Floor	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Yokis	MTV500E	5-250W	Module	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Yokis	MTV500M	5-250W	DIN rail	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3

\* Variateur recommandé

	Parfaite compatibilité (pas de clignotement ni de bruit), grande plage de variations (niveau < 20% atteint)
	Bonne compatibilité, en combinaison avec stabilisateur de variation.
	Plage de variation réduite mais bonne stabilité. * seulement avec stabilisateur de variation.
	Incompatibilité, clignotements possibles, bruit et fonctionnement instable.
	Lampes non testées avec ce variateur.

Remarques générales	De possibles clignotements peuvent se produire lors d'intensités lumineuses faibles. La qualité de variation peut être améliorée en ajoutant un stabilisateur ou compensateur de variation. Sans cela, la lampe aura une réponse limitée aux effets de variation ou sera instable.
**	Ce variateur est en fin de vie, et n'est plus fabriqué.
1-7	Nombre mini / maxi de lampes que le variateur peut faire fonctionner.

## Liste de variateurs compatibles recommandés



### Compatibilité lampes LED et Variateurs (Dimmers)

Généralités: une lampe LED est un produit qui contient de l'électronique, ce qui le rend foncièrement différent d'une lampe à incandescence ou halogène. Par conséquent, les effets de variations ne sont pas comparables à 100%.

Etant donné le grand nombre de variateurs présents sur le marché et leurs différentes qualités, il est impossible de recommander d'une manière standard un modèle de variateur pour toutes nos lampes LED. La compatibilité à 100% ne peut jamais être garantie. Suivant le variateur utilisé, certains effets désagréables peuvent apparaître: bruits, sifflements, clignotements ou flash.

D'autres facteurs peuvent influencer la variation comme:

- Autres appareils électriques connectés sur le même circuit d'alimentation
- Puissance totale consommée supérieure à la charge nominale du variateur
- Puissance consommée inférieure à la charge minimum demandée par le variateur
- Nombre de lampes trop élevé par variateur
- Combinaisons de différentes lampes LED sur un même variateur

Chez Bailey, nous avons testé un certain nombre de variateurs en combinaison avec nos lampes LED dimmables, vous trouvez les résultats dans ce document. Nos tests continuent et donc cette liste est susceptible d'évoluer régulièrement. Si un variateur n'apparaît pas dans cette liste, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas compatible, simplement il n'a pas été testé par nos soins. Les tests sont effectués dans un laboratoire stable et les résultats dans des environnements différents peuvent varier à cause de différents facteurs externes. Bailey ne peut être tenu responsable pour des résultats différents de ceux exposés dans ce tableau. En général, les meilleurs effets de variation sont obtenus avec des variateurs à coupure de phase descendante. Respectez dans tous les cas les recommandations et notice d'installations du fabricant du variateur choisi.

	Parfaite compatibilité (pas de clignotement ni de bruit), grande plage de variations (niveau < 20% atteint)
	Bonne compatibilité, en combinaison avec stabilisateur de variation.
	Plage de variation réduite mais bonne stabilité. * seulement avec stabilisateur de variation.
	Incompatibilité, clignotements possibles, bruit et fonctionnement instable.
	Lampes non testées avec ce variateur.

Remarques générales	De possibles clignotements peuvent se produire lors d'intensités lumineuses faibles. La qualité de variation peut être améliorée en ajoutant un stabilisateur ou compensateur de variation. Sans cela, la lampe aura une réponse limitée aux effets de variation ou sera instable.
**	Ce variateur est en fin de vie, et n'est plus fabriqué.
1-7	Nombre mini / maxi de lampes que le variateur peut faire fonctionner.