



**Navigation LED Bay15d 10V-30V AC/DC 3W (34W)  
380lm 865 IP65**

Numéro d'article: 144557

BEE Navigation LED Bay15d 12V 24V 10-30V AC/DC 3W 6500K IP65 380lm (34W) 17x55mm homologué EMC Lampe marine / bateau

Lampe de navigation à LED avec culot Bay15d pour feux de navire. Ces lampes sont des remplacements idéaux pour les lampes marine conventionnelles. Plage de tension d'utilisation élargie (AC/DC) pour convenir à de multiples applications, éclairage 360° et longue durée de vie.

**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe automobile
Nom	Navigation LED Bay15d 10V-30V AC/DC 3W (34W) 380lm 865 IP65
Marque	Bailey
Série de produits	Marine LED
Type de produit	Navigation Bay15d

## Attributs de classification

Socle	BAY15d
Tension de lampe [V]	10 - 30
Puissance de la lampe hélice 1 [W]	3
Diamètre [mm]	17
Longueur totale [mm]	55
Nombre d'hélices	1
Couleur	Blanc
Technologie	LED
Flux lumineux [lm]	380
Intensité de courant [A]	0.3
Efficacité lumineuse [lm/W]	126.67
Adapté à un phare de voiture	Non
Adapté à un phare de camion	Non
Adapté à un autre éclairage de voiture	Non
Adapté à un autre éclairage de camion	Non
Adapté à un bateau	Oui
Adapté à un vélo	Non
Adapté à une mobylette	Non
Adapté à une moto	Non
Adapté au trafic ferroviaire	Non
Adapté à un avion	Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche	Non
Désignation de norme (ECE)	Autre

## Produits similaires



145707  
Marine LED Bay15d 12V-30V  
2.5W (27W) 280lm 830 IP65



80100032410  
LED27 Bay15d 10V-30V DC  
3.2W (26W) 266lm 860 IP20