



LED27 Bay15d 10V-30V DC 3.2W (26W) 266lm 860 IP20

Numéro d'article: 80100032410

BAI Navigation LED Bay15d 12V 24V 10-30V/DC 3.2W 6000K 266lm (26W) 22x55mm

Lampe de navigation à LED avec culot Bay15d pour feux de navire. Ces lampes sont des remplacements idéaux pour les lampes marine conventionnelles.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe automobile
Nom	LED27 Bay15d 10V-30V DC 3.2W (26W) 266lm 860 IP20
Marque	Bailey
Série de produits	Marine LED
Type de produit	Navigation Bay15d

Attributs de classification

Socle	BAY15d
Tension de lampe [V]	10 - 30
Puissance de la lampe hélice 1 [W]	3.2
Diamètre [mm]	22
Longueur totale [mm]	55
Nombre d'hélices	1
Couleur	Blanc
Technologie	LED
Flux lumineux [lm]	266
Adapté à un phare de voiture	Non
Adapté à un phare de camion	Non
Adapté à un autre éclairage de voiture	Non
Adapté à un autre éclairage de camion	Non
Adapté à un bateau	Oui
Adapté à un vélo	Non
Adapté à une mobylette	Non
Adapté à une moto	Non
Adapté au trafic ferroviaire	Non
Adapté à un avion	Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche	Non
Désignation de norme (ECE)	Autre

Produits similaires



145707

Marine LED Bay15d 12V-30V
2.5W (27W) 280lm 830 IP65