



## **LED Fil Flame G45 E27 DIM 4.5W (25W) 250lm 819**

Numéro d'article: 143410

BEE LED Filament Flame G45 45x75mm E27 240V 4.5W 250lm 1900K Gradable

Teinte très chaude (1900K) qui reprend le spectre d'un feu de cheminée ou d'une flamme de bougie

### **Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Fil Flame G45 E27 DIM 4.5W (25W) 250lm 819
Marque	Bailey
Série de produits	LED Filament ball
Type de produit	G45 FL BEE

## Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	225 - 275
Tension nominale [V]	230 - 240
Puissance de la lampe [W]	4.5 - 4.5
Température de couleur [K]	1900 - 1900
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	75
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	360 - 360
Couleur	Autre
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	P45
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	250
Facteur de puissance cos phi	0.85
Efficacité lumineuse [lm/W]	55.56
Courant nominal [mA]	20 - 20
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.172
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

---

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre