



Amorceur ZRM 12-ES/C pour HS 250-1000W ou HI 250-1000W

Numéro d'article: 143780

BEE Amorceur HID électronique ZRM 12-ES/C 220-240V 50/60Hz pour HS 250-1000W / HI 250-1000W
lampen Max 12A 4-5kV

ZRM ES/C amorceur électroniques sans minuterie sont impressionnant robustes et fiables. Cette gamme de produits se caractérise par une excellente qualité de fabrication, des composants électroniques haut de gamme et de dimensions compactes. Leur domaine d'application couvre les lampes métal iodures avec des puissances de 35W à 400W et les lampes à vapeur de sodium avec des puissances de 70W à 400W. Idéalement, un amorceur à impulsions superposées est installé dans le luminaire. La distance à la lampe est limitée à 1.5 m max. pour garantir un amorçage fiable de la lampe et une flexibilité maximale lors de la maintenance des luminaires. Boîtier en plastique avec bornier à vis 1-4 mm², max. température du boîtier 105°C. Convient aux luminaires des classes de protection I et II. Approuvé ENEC.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Starter
Nom	Amorceur ZRM 12-ES/C pour HS 250-1000W ou HI 250-1000W
Marque	Bailey
Série de produits	Light control
Type de produit	ZRM Ignitor

Attributs de classification

Adapté à la puissance de la lampe [W]	250 - 1000
Électronique	Oui
Adapté à une lampe fluorescente	Non
Adapté à une lampe fluorescente compacte	Non
Adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression	Oui
Adapté à une lampe aux halogénures	Oui
Adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression	Non
Circuit	Simple