



LED AR111 G53 12V 11.7W (75W) 800lm 24° 930 DIM

Numéro d'article: 146038

LEV LED Réflecteur AR111 G53 12V AC/DC 11.7W (75W) Dimmable 930 3000K 24° 800lm 111x55mm

Remplacement rapide, facile et sûr sans recâblage. Design, dimensions et flux lumineux comparables à une lampe à incandescence ou halogène. Design, dimensions et flux lumineux comparables à une lampe à incandescence ou halogène. Gradation en continu. 100% lumière instantanée, pas de temps de préchauffage.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED AR111 G53 12V 11.7W (75W) 800lm 24° 930 DIM
Marque	LEDVANCE
Série de produits	LED AR111 DIM S
Type de produit	AR111 75 24° S 11.7W 930 G53

Attributs de classification

Socle	G53
Flux lumineux [lm]	800 - 800
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	11.7 - 11.7
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	110.7
Longueur [mm]	55
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	24 - 24
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	AR111
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	2800
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	800
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	68
Courant nominal [mA]	1 - 1
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Gris
Durée de vie nominale moyenne [h]	40000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Nombre minimal d'opérations de commutation	100000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	12
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Oui
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



145703
LED Spot ES111 G53 12V DIM
9W (75W) 620lm 927 24°
Antireflet

Accessoires complémentaires



146219
TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683
TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM