

## LED Flutlicht Slim Detect 30W 4000K Schwarz IP65

Bailey nr.: 139844



BAI LED Flutlichtstrahler Slim Detect Schwarz 30W 4000K 2100lm IP65 IK08 240V HF Sensor 2-10m + Fernb. Floodlight 1m

Dieses Bailey Led Flutlicht ist dünn, langlebig und robust und daher vielseitig verwendbar. Zusätzlich ist dieser Aluminiumscheinwerfer mit Sicherheitsglas mit einem Bewegungssensor ausgestattet, bei dem verschiedene Funktionen mit einer Fernbedienung eingestellt werden können (Zeit, Entfernung, Strahlung). Dies macht die Leuchte ideal für den Einsatz an einbruchgefährdeten Orten. Die Leuchte hat die Wasserdichtigkeitsklasse IP65 und ist daher für den Außenbereich geeignet. Kabellänge 1 Meter. Umgebungstemperatur: -25 ° C bis + 40 ° C. Ideal für Ein- / Ausgänge, (Garagen-) Tore, Parkplätze, Gärten usw.

### allgemeine Klassifikation

EAN-code	8714681398449
Produktserie	LED Floodlight sensor
Produkttyp	Slim Detect

### Spezifikation

Verstellbarkeit	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	Ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberfläche	sonstige
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Nennspannung	220 240 V
Spannungsart	AC
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	114 114 mA
Dimmbar	Nein
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslebensdauer L70/B10 25°	
Bemessungslebensdauer L70/B50 25°	30000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 25°	
Bemessungslebensdauer L80/B50 25°	
Bemessungslebensdauer L90/B10 25°	
Bemessungslebensdauer L90/B50 25°	
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Bemessungsumgebungstemperatur	-25 40 °C
Max. Systemleistung [W]	30 W
Lichtfarbe	sonstige
Farbtemperatur [K]	4000 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89

### Spezifikation

Lichtstrom [lm]	2100 2100 lm
Lampenlichtausbeute [lm/W]	70 lm/W
Leistungsfaktor	0.9
Breite	170 mm
Höhe/Tiefe	43 mm
Länge	206 mm
Außendurchmesser	
Einbauhöhe/-tiefe	
Einbaudurchmesser	

**Bailey** 139844

This luminaire contains built-in LED lamps.

A<sup>++</sup>
A<sup>+</sup>
A
B
C
D
E

} LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012