

LED Flackerkerze T60 E27 3W 1800K

Bailey nr.: 80100041286



BAI LED Flicker Flame Röhre T60x138mm E27 3W 1800K 150lm Opal
230V-240V 120V-130V Feuer Flammeneffekt LED-Lampe

Baileys Led Flicker Flame Serie gibt einen Effekt, den man nur sehen kann, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Dank einer speziellen Technik brennen die LED-Elemente in einer bestimmten Reihenfolge. Dadurch sieht es aus, als ob eine Kerze oder Fackel angezündet wird. Der Effekt ist sowohl rustikal als auch festlich, so dass beispielsweise bestimmte Beleuchtungskörper an Eingangstoren mit diesen einzigartigen Leuchten ausgestattet werden können. Das Licht ist natürlich 1800K, um der Flammenfarbe noch näher zu kommen.

allgemeine Klassifikation	
EAN-code	8714681412862
Produktserie	BaiDeco LED
Produkttyp	Flicker flame T50/T60
Spezifikation	
Nennspannung	100 240 V
Spannungsart	AC
Nennstrom	24 24 mA
Leistungsfaktor	0.3
Lampenleistung	3 3 W
Lichtstrom	150 150 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	
Lampenlichtausbeute	50 lm/W
Lichtstärke	
Farbwiedergabeindex CRI	40-59
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung	opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß <3300 K
Sockel	E27
Farbe	weiß
Lichtfarbe	518 518
Farbtemperatur	1800 1800 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	Other
Dimmbar	Nein
Durchmesser	60 mm
Länge	138 mm
Schutzart (IP)	IP20
Energieeffizienzindex (EEI)	0.17
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	5000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	30000 h

ENERGY Y IJA
IE IA
енергия · ενεργεια

Bailey

80100041286

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

A⁺

3 kWh/1000h