



Starter voor series operation ST172 230V 2x18-22W SAFETY DEOS

Artikelnummer: 92400221490

LEV Starter voor series operation at 230V ST172 2x18-22W SAFETY DEOS

Osram ST172 veiligheidsstarter seriester 2x18W-22W. Toepassen bij 2 lampen op 1 voorschakelapparaat. DEOS ST 172 voor serieschakeling. Wanneer 1 lamp defect is of losgedraaid is gaat de andere ook uit. Starttijd 1/3e korter dan met een standaardstarter. Veiligheidsstarters schakelen een defecte lamp betrouwbaar uit. Direct weer gebruiksklaar na het indrukken van de rode knop. Bescherming van voorschakelapparaat en de starter gaat 4x langer mee dan traditionele starter.

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lichtregeling
ETIM klasse	Starter verlichting
Productnaam	Starter voor series operation ST172 230V 2x18-22W SAFETY DEOS
Merk	LEDVANCE
Product Series	Starter
Product Type	ST 172

Classificatie Attributen

Geschikt voor lampvermogen [W]	22 - 22
Elektronisch	Nee
Geschikt voor TL lamp	Ja
Geschikt voor compact fluorescentielamp	Nee
Geschikt voor metaalhalogeenlamp	Nee
Geschikt voor lagedruk natriumlamp	Nee